Электростанция WILSON P13,5E2

ывность работы электросети, нужна электростанция – для страховки при непредвиденном отключении

й. Это касается водных судов, строительных площадок, расположенных вдали от цивилизации. Дизель

Технические характеристики

Модель	Электростанция WILSON P13,5E2
Производитель	F.G.WILSON (Великобритания)
Исполнение	Открытое
Напряжение/Частота	400В/230В/50Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Мощность максимальная, кВт/кВА	13,8
Двигатель	
Марка	Perkins
Тип двигателя	дизельный, 3-х цилиндровый, рядный
Частота вращения вала, об/мин	1500

Запуск	Электростартер
Топливо	Дизтопливо
Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час	11
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час	3,1
Емкость топливного бака, л	45
Авт. выключение по низкому уровню масла	Стандарт

Генератор

Модель	Leroy Somer
Тип генератора	синхронный
Стабильность выходного напряжения, %	2
Стабильность выходной частоты, %	2
Класс защиты	IP 23

Дополнительные устройства

Тележечный комплект	Опция
Панель управления	Стандарт

Габариты и вес

Длина, см	132
Ширина, см	55,2
Высота, см	125,8
Вес в сухом состоянии, кг	402

Розетки

автомат